

Federleiste RM 2,54, DIN 41618 Federleiste Pole: 10 J00040A0901 Telegärtner Inhalt: 1 St.

Best.-Nr.: 541874 - 62



€ 6,50

Mengenrabatt

inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand

 Verfügbarkeit: **sofort**
lieferbar

 Kundenbewertung ★★★★★

Mengenrabatt

Menge	Preis in €	Ersparnis in €
1	6,50*	---
5	6,08*	6% = 0,42
10	5,53*	15% = 0,97

* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »

Highlights & Details

Federleiste RM 2,54, DIN 41618

Highlights & Details

- Pole: 10
- Rastermaß: 2.54 mm

Beschreibung

Federleiste nach DIN 41618 und DIN 41622. Die robuste Konstruktion bewirkt eine zuverlässige elektrische Verbindung.

Technische Daten

Loch-Abstand	38 mm
Nennstrom	6 A
DIN	41618
Pole	10
RM	2.54 mm
Anschluss	Löten
Kontaktmaterial	Vergoldet
Farbe	Schwarz
Typ	J00040A0901
Herst.-Teilenr.	J00040A0901
Ausführung	Federleiste
Inhalt	1 St.
Gehäuse-Material	PA

Created with

 download the free trial online at nitropdf.com/professional